

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-235939

(43)Date of publication of application : 05.09.1995

(51)Int.Cl. H04L 12/40
H04L 12/46
H04L 12/28
H04L 12/66

(21)Application number : 06-024454

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 22.02.1994


(72)Inventor : KIKUTA RUMIKO

(54) TRAFFIC SCATTERING DEVICE/METHOD, AND REPEATING INSTALLATION AND TERMINAL EQUIPMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a traffic scattering device which can dynamically scatter the traffic load among plural circuits.

CONSTITUTION: A reception means 11 receives the communication and routing frames from a terminating device 2 of the transmitter side, and 8 detecting means 15 detects the traffic load of the frame sent to the network of the transmitting destination. A routing frame processing means 12 produces a routing frame including the medium cell control address of its own device end the information on the network entity title. Then the means 12 also produces a routing frame to show another repeating installation when the traffic loads exceeds a prescribed level. A transmission means 14 sends the received communication frame to the terminating device of the receiver side and also sends the routing frame showing another repeating installation to the device 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 13.08.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-235939

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 L 12/40				
12/46				
12/28				
	7341-5K	H 0 4 L 11/ 00	3 2 0	
	7831-5K		3 1 0 C	
審査請求 未請求 請求項の数18 O L (全 16 頁) 最終頁に続く				

(21)出願番号 特願平6-24454

(22)出願日 平成6年(1994)2月22日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 菊田 ルミ子

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 遠山 勉 (外1名)


(54)【発明の名称】 トラヒック分散装置及び方法並びに中継装置及び端末装置

(57)【要約】

【目的】複数の回線相互間でトラヒック量を動的に分散するトラヒック分散装置を提供する。

【構成】受信手段11は送信元の端末装置2から送られてくる通信用フレーム及びルーティング用フレームを受信し、検出手段15は送信先のネットワークへ送信したフレームのトラヒック量を検出する。ルーティング用フレーム処理手段12は自装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを作成しトラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成する。送信手段14は受信した通信用フレームを送信先の端末装置に送信するとともに送信元の端末装置2に対して前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する。

本発明の原理図



1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のネットワーク（３）と、各ネットワーク（３）に接続されるとともに通信用フレームとルーティング用フレームとを送受信する終端装置（２）と、前記複数のネットワーク（３）の相互間を接続するとともに前記フレームを中継する複数の中継装置（１）とを備え、

各中継装置（１）は、送信元の終端装置（２）から送られてくる通信用フレーム及びルーティング用フレームを受信する受信手段（１１）と、

送信先のネットワークへ送信したフレームのトラヒック量を検出する検出手段（１５）と、

自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを各ネットワークの終端装置に通知するために作成し、前記トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成するルーティング用フレーム処理手段（１２）と、

前記受信手段（１１）で受信した通信用フレームを送信先の終端装置に送信するとともに、前記送信元の終端装置（２）に対して前記ルーティング用フレーム処理手段（１２）からの他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する送信手段（１４）とを備えたことを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記ルーティング用フレーム処理手段（１２）は、各ネットワーク上の各終端装置から終端装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと終端装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を受信し、各終端装置毎に媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとを対応付けたルーティングテーブル（１２２）を作成することを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 において、前記終端装置（２）は、送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する通信用フレーム処理手段（２２）と、

前記各中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信するフレーム送受信手段（２４）と、

前記フレーム送受信手段（２４）により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理するルーティング用フレーム処理手段（２３）とを備え、

前記フレーム送受信手段（２４）は、ルーティング用フ

2

フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信することを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 4】 請求項 3 において、前記ルーティング用フレーム処理手段（２３）は、前記自終端装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレス及び前記フレーム送受信手段（２２）により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理するルーティングテーブル（２２２）と、送出すべきフレームの宛先媒体呼出アドレスを前記ルーティング用フレームが示す中継装置の媒体呼出制御アドレスに書き換えるアドレス書換手段（２２４）とを備えることを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 5】 請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかにおいて、前記ルーティング用フレームは、前記媒体呼出制御アドレスを含むヘッダと、終端装置相互間の論理リンク手順を示す論理リンク制御アドレスを含むヘッダと、プロトコルフィールドとからなることを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 6】 請求項 1 において、前記ルーティング用フレーム処理手段（１２）は、前記受信した他の終端装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとネットワークポートとを対応付けたルーティングテーブルを作成することを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 7】 請求項 5 において、前記プロトコルフィールドは、前記フレームが通信用フレームと前記ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレスとを含むことを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 8】 請求項 1 または請求項 6 において、前記ルーティング用フレーム処理手段（１２）は、前記ルーティングテーブル（１２２）の内のある送信先の終端装置へ中継するのに適している中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルを他の中継装置を示すアドレスに書き換えるアドレス書換手段（１２４）を備えることを特徴とするトラヒック分散装置。

【請求項 9】 複数のネットワーク（３）の各ネットワーク（３）に通信用フレームとルーティングフレームを送受信する終端装置（２）を接続し、前記複数のネットワーク（３）の相互間を接続するとともに前記フレームを中継する複数の中継装置（１）により前記ネットワークにおけるトラヒック量を分散するトラヒック分散方法であって、

送信元から送られてくる通信用フレーム及びルーティング用フレームを受信する受信ステップと、

送信先へ送信したフレームのトラヒック量を検出する検出ステップと、

自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自中継装置に割り付けられ

3

たアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを送信元に通知するために作成し、前記トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成するルーティング用フレーム処理ステップと、前記受信ステップで受信した通信用フレームを送信先に送信するとともに、前記送信元に対して前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する送信ステップとを備えたことを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 10】 請求項 9 において、前記ルーティング用フレーム処理ステップは、送信元から送信元がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスとその送信元に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を受信し、各送信元毎に媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとを対応付けたルーティングテーブルを作成することを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 11】 請求項 9 または請求項 10 において、送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する通信用フレーム処理ステップと、前記各中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信するフレーム送受信ステップと、前記フレーム送受信ステップで受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理するルーティング用フレーム処理ステップとを備え、前記フレーム送受信ステップは、ルーティング用フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信することを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 12】 請求項 11 において、前記ルーティング用フレーム処理ステップは、前記送信元の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレス及び前記フレーム送受信ステップで受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理するルーティングテーブルを作成するステップと、送出すべきフレームの宛先媒体呼出アドレスを前記ルーティング用フレームが示す中継装置の媒体呼出制御アドレスに書き換えるアドレス書換ステップとを備えることを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 13】 請求項 9 ないし請求項 11 のいずれかにおいて、前記ルーティングフレームは、前記媒体呼出制御アドレスを含むヘッダと、送信元と送信先の相互間の論理リンク手順を示す論理リンク制御アドレスを含むヘッダと、プロトコルフィールドとからなることを特徴

4

とするトラヒック分散方法。

【請求項 14】 請求項 9 において、前記ルーティング用フレーム処理ステップは、前記受信した他の送信元の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとネットワークポートとを対応付けたルーティングテーブルを作成することを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 15】 請求項 13 において、前記プロトコルフィールドは、前記フレームが通信用フレームと前記ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレスとを含むことを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 16】 請求項 9 または請求項 14 において、前記フレーム送受信ステップは、前記ルーティングテーブルの内のある送信先へ中継するのに適している中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルを他の中継装置を示すアドレスに書き換えるアドレス書換ステップを含むことを特徴とするトラヒック分散方法。

【請求項 17】 送信元の終端装置 (2) から送られてくる通信用フレーム及びルーティング用フレームを受信する受信手段 (11) と、送信先のネットワークへ送信したフレームのトラヒック量を検出する検出手段 (15) と、自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを各ネットワークの終端装置に通知するために作成し、前記トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成するルーティング用フレーム処理手段 (12) と、前記受信手段 (11) で受信した通信用フレームを送信先の終端装置に送信するとともに、前記送信元の終端装置 (2) に対して前記ルーティング用フレーム処理手段 (12) からの他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する送信手段 (14) とを備えたことを特徴とする中継装置。

【請求項 18】 送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する通信用フレーム処理手段 (22) と、複数の中継装置がネットワークに接続されたアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと中継装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに他の中継装置を示すルーティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信するフレーム送受信手段 (24) と、前記フレーム送受信手段 (24) により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティ

5

タイトルの情報を管理するルーティング用フレーム処理手段(23)とを備え、

前記フレーム送受信手段(24)は、ルーティング用フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信することを特徴とする終端装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、複数のネットワークを相互に接続する複数の中継装置を備え、複数の中継装置の相互間でトラヒック量を分散するトラヒック分散装置及び方法並びに中継装置及び端末装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来のトラヒック分散装置を図19に示す。図19に示したように、2つのローカルエリアネットワーク(LAN: Local Area Network) 3a, 3bを2つの中継装置1a, 1bで接続する。LAN 3aに接続された終端装置2a-1がLAN 3bに接続された終端装置2b-1にフレームを送信する場合、送信フレームは例えば、中継装置1aを介して終端装置2b-1に送信される。また、LAN 3aに接続された終端装置2a-2がLAN 3bに接続された終端装置2b-2にフレームを送信する場合、送信フレームは例えば、中継装置1bを介して局2b-2に送信される。

【0003】このとき、中継装置1a, 1bはLAN 3aから受信したフレームを取り込み、LAN 3bに送信する。このように従来のトラヒック分散装置では、予めLAN 3a, 3bのトラヒック量を予想し、通信すべきある終端装置相互間では予め定められた中継装置を経由するようにして、トラヒック量を分散していた。すなわち、トラヒック分散が静的に行われていた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかし、近年、中継装置が、異なる伝送速度の伝送媒体、例えばLANとWAN(Wide Area Network)とを相互に接続する場合や、CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)とFDDIとを相互に接続する場合などがある。

【0005】そして、伝送速度の速い媒体から受信した多量のフレームを伝送速度の遅い媒体に送出する。この場合、ある中継装置はフレームを送出しきれずにフレームの廃棄を発生してしまうため、通信時間のロスや通信自体の切断を発生することもある。

【0006】このとき、トラヒック分散が静的に行われ、かつ他方の中継装置が使用されていない場合には、中継装置の使用効率が悪いことになる。その結果、複数回線間において動的なトラヒック分散が望まれていた。

【0007】本発明は、このような点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、複数の回線相互間でトラヒック量をトラヒック量に応じて他の中継装置を通

6

して動的に分散するトラヒック分散装置及びその方法並びに中継装置及び終端装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決し目的を達成するために下記の構成とした。図1は本発明のトラヒック分散装置の原理図である。図1を参照して本発明を説明する。

【0009】本発明のトラヒック分散装置は、複数の中継装置の内、ある回線のトラヒック量が増加した場合に他の中継装置に切り換えるものである。本発明は複数のネットワーク3と、各ネットワーク3に接続されるとともに通信用フレームとルーティング用フレームを送受信する終端装置2と、前記複数のネットワーク3の相互間を接続するとともに前記フレームを中継する複数の中継装置1とを備える。

【0010】各中継装置1は、受信手段11、検出手段15、ルーティング用フレーム処理手段12、送信手段14とを備える。受信手段11は送信元の終端装置2から送られてくる通信用フレーム及びルーティングフレームを受信する。

【0011】検出手段15は自装置が各ネットワークへ送信しているフレームのトラヒック量を検出する。ルーティング用フレーム処理手段12は自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを各ネットワークの終端装置に通知するために作成し、トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成する。

【0012】送信手段14は前記受信手段11で受信したフレームを送信先の終端装置に送信するとともに、送信先ネットワークのトラヒック量が所定値を越えた場合に前記送信元の終端装置2に対して前記ルーティング用フレーム処理手段12からの他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する。

【0013】ここで、終端装置は例えば、ワークステーション、ホストコンピュータなどである。中継装置は例えばルータなどである。また、LANの代わりにWANなどを用いるようにしてよい。その他のネットワークであってもよい。

【0014】また、前記ルーティング用フレーム処理手段12は、各ネットワーク上の各終端装置から終端装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと終端装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を受信し、各終端装置毎に媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとを対応付けたルーティングテーブル122を作成してもよい。

【0015】また、前記終端装置2は、通信用フレーム処理手段22、ルーティング用フレーム処理手段23、

7

フレーム送受信手段 24 とを備える。通信用フレーム処理手段 22 は送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する。

【0016】フレーム送受信手段 24 は前記各中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信する。

【0017】ルーティング用フレーム処理手段 23 は、前記フレーム送受信手段 24 により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理する。

【0018】前記フレーム送受信手段 24 は、ルーティング用フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信する。また、中継装置から自装置宛の通信用フレームを受信する。

【0019】また、前記ルーティング用フレーム処理手段 23 は、ルーティングテーブル 222 と、アドレス書換手段 224 とを備える。ルーティングテーブル 222 は前記自終端装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレス及び前記フレーム送受信手段 22 により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理する。アドレス書換手段 224 は送出すべきフレームの宛先媒体呼出アドレスを前記ルーティング用フレームが示す中継装置の媒体呼出制御アドレスに書き換える。

【0020】ここで、フレーム送受信手段 24 はアドレス書換手段 224 で示された中継装置（例えばルーティング用フレームを受信した後は前記ルーティング用フレームで示された中継装置）に通信用フレームを送信する。また、中継装置から自装置宛の通信用フレームを受信する。また、通信用フレーム処理手段 22 で作成されたルーティングプロトコルを送信する。中継装置からルーティング用フレームを受信する。

【0021】また、前記ルーティング用フレームは、前記媒体呼出制御アドレスを含むヘッダと、終端装置相互間の論理リンク手順を示す論理リンク制御アドレスを含むヘッダと、プロトコルフィールドとからなる。

【0022】前記ルーティング用フレーム処理手段 12 は、前記受信した他の終端装置及び他の中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスと送信先の終端装置のネットワークアドレスを対応付けたルーティングテーブルを作成するようにする。

【0023】前記ルーティング用フレーム及び通信用フレームのプロトコルフィールドは、前記フレームが通信用フレームと前記ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレスを含むようにする。

8

あるいはネットワークエンティティタイトルを含むようにする。

【0024】前記ルーティング用フレーム処理手段 12 は、前記ルーティングテーブル 122 の内のある送信先の終端装置へ中継するのに適している中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルを他の中継装置を示すアドレスに書き換えるアドレス書換手段 124 を備えるようにする。

【0025】また、本発明のトラヒック分散方法は、複数のネットワーク 3 の各ネットワーク 3 に通信用フレームとルーティング用フレームを送受信する終端装置 2 を接続し、前記複数のネットワーク 3 の相互間を接続するとともに前記フレームを中継する複数の中継装置 1 によりネットワークにおけるトラヒック量を分散する。

【0026】本発明のトラヒック分散方法は、受信ステップ、検出ステップ、ルーティング用フレーム処理ステップ、送信ステップとを含む。受信ステップにおいては、送信元から送られてくる通信用フレーム及びルーティング用フレームが受信される。

【0027】検出ステップにおいては、送信先へ送信したフレームのトラヒック量が検出される。ルーティング用フレーム処理ステップにおいては、自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自中継装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを送信元に通知するために作成し、前記トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成する。

【0028】送信ステップにおいては、前記受信ステップで受信した通信用フレームを送信先に送信するとともに、前記送信元に対して前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する。

【0029】また、本発明のトラヒック分散方法は、通信用フレーム処理ステップ、ルーティング用フレーム処理ステップ、フレーム送受信ステップとを含む。通信用フレーム処理ステップにおいては、送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する。

【0030】フレーム送受信ステップにおいては、前記各中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに前記他の中継装置を示すルーティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信する。

【0031】ルーティング用フレーム処理ステップにおいては、前記フレーム送受信ステップで受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理する。また、自装置の媒体呼出制御アドレス及びネットワークアドレスの情報を含むルーティング用フレームを生成する。

9

【0032】そして、フレーム送受信ステップにおいては、ルーティング用フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信する。

【0033】また、前記ルーティング用フレーム処理ステップは、前記自終端装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレス及び前記フレーム送受信ステップで受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理するルーティング
10 テーブルを作成するステップと、送出すべきフレームの宛先媒体呼出アドレスを前記ルーティング用フレームが示す中継装置の媒体呼出制御アドレスに書き換えるアドレス書換ステップとを備える。

【0034】前記通信用フレーム及びルーティング用フレームは、前記媒体呼出制御アドレスを含むヘッダと、送信元と送信先との相互間の論理リンク手順を示す論理リンク制御アドレスを含むヘッダと、プロトコルフィールドとからなる。

【0035】前記ルーティング用フレーム処理ステップは、前記受信した他の中継装置の媒体呼出制御アドレス
20 とネットワークエンティティタイトルと送信先の終端装置のネットワークアドレスとを対応付けたルーティングテーブルを作成する。

【0036】前記プロトコルフィールドは、前記フレームが通信用フレームと前記動的ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレスとを含むようにする。

【0037】前記ルーティング用フレーム処理ステップは、前記ルーティングテーブルの内のある終端装置へ通
30 信用フレームを送信するのに適している中継装置のアドレスに書き換えるアドレス書換ステップを含むようにする。

【0038】また、本発明の中継装置は受信手段11、検出手段15、ルーティング用フレーム処理手段12、送信手段14とを備える。受信手段11は送信元の終端装置2から送られてくる通信用フレーム及びルーティ
40 ングフレームを受信する。検出手段15は自装置が各ネットワークへ送信しているフレームのトラヒック量を検出する。ルーティング用フレーム処理手段12は自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを各ネットワークの終端装置に通知するために作成し、トラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成する。送信手段14は前記受信手段11で受信したフレームを送信先の終端装置に送信するとともに、送信先ネットワークのトラヒック量が所定値を越えた場合に前記
50 送信元の終端装置2に対して前記ルーティング用フレー

10

ム処理手段12からの他の中継装置を示すルーティング用フレームを送出する。

【0039】さらに、本発明の終端装置2は、通信用フレーム処理手段22、ルーティング用フレーム処理手段23、フレーム送受信手段24とを備える。通信用フレーム処理手段22は送信すべき通信用フレームを生成するとともに受信した通信用フレームを処理する。フレーム送受信手段24は前記各中継装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと中継装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークエンティティタイトルの情報を含むルーティング用フレームを受信するとともに前記他の中継装置を示すルー
ティング用フレームを受信し中継装置へ通信用フレーム及びルーティング用フレームを送信する。

【0040】ルーティング用フレーム処理手段23は、前記フレーム送受信手段24により受信した中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークエンティティタイトルの情報を管理する。

【0041】前記フレーム送受信手段24は、ルーティング用フレームを受信した後に前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信する。

【0042】

【作用】本発明によれば、中継装置1がフレームを終端装置から受信すると、送信先のネットワークに送信する毎に検出手段15が送信先のネットワークのトラヒック量を検出する。ルーティング用フレーム処理手段12は自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を含むルー
ティング用フレームを終端装置に通知するために作成する。そして、トラヒック量が所定値を越えた場合に、自装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスを書き換えて、他の中継装置を示す媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスの情報を含むルーティング用フレームを作成する。

【0043】さらに、送信手段14はトラヒック量が所定値を越えた場合、その原因となったフレームを送信した終端装置2に対して、他の中継装置1を示すルー
ティング用フレームを送信する。また、ルーティング用フレーム処理手段により生成されたフレームを送信する。

【0044】また、ルーティング用フレームを受信した終端装置2では、フレーム送受信手段24がルーティング用フレームを受信する。そして、ルーティング用フレーム処理手段23は媒体呼出制御アドレス及びネットワークアドレスをルーティング用フレームが示す中継装置（通信用フレームの送信先中継装置）のアドレスに書き換えると、フレーム送受信手段24が以降送出する通信用フレームは前記ルーティング用フレームで示された中
50 継装置に送信される。

【0045】その結果、トラヒック量が多くなった場合

には、端末装置 2 が他の中継装置 1 を通して通信するため、トラヒック分散が行える。

【0046】

【実施例】以下、本発明のトラヒック分散装置及びトラヒック分散方法の具体的な実施例を説明する。図 2 は本発明にかかるトラヒック分散装置の中継装置の構成ブロック図である。なお、トラヒック分散装置は図 19 に示した構成と同一構成である。すなわち、図 19 に示したように、LAN 3 a には端末装置 2 a-1、2 a-2 が接続され、LAN 3 b には端末装置 2 b-1、2 b-2 が接続されている。また、LAN 3 a、3 b の間には 2 つの中継装置 1 a、1 b が接続される。

【0047】ここで、端末装置は例えば、ワークステーション、ホストコンピュータなどである。中継装置は例えばルータなどである。また、LAN の代わりに WAN などを用いるようにしてよい。

【0048】図 2 に示す中継装置 (IS) において、フレーム受信部 11 は受信したフレームの種類、すなわち、ルーティング用フレームか通信用フレームかを判別する。フレーム受信部 11 は、そのフレームがルーティング用フレームである場合には、そのフレームをルーティング用フレーム処理部 12 に出力する。

【0049】フレーム受信部 11 は、そのフレームが通信用フレームである場合には、そのフレームを通信用フレーム処理部 13 に出力する。トラヒック検出部 15 は自装置が各ネットワークへ送信しているフレームのトラヒック量が所定値、例えばあるしきい値を越えたかどうかを検出する。トラヒック検出部 15 は例えばバッファがあふれたことを検出したり、あるいは一定時間あたりのネットワークプロトコルデータユニット (NPDU) の送信数をカウントしたりする。

【0050】ルーティング用フレーム処理部 12 はルーティングプロトコルの制御、例えば自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御 (以下、MAC) アドレスと自装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を含むフレームを送信するとともに、各端末装置 (ES) がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す MAC アドレスと端末装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を含むフレームを受信して他の端末装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスとポート (ネットワークポート) とを対応付けるルーティングテーブル 122 を作成する。ルーティング用フレーム処理部 12 はトラヒック量が所定値を越えた場合に他の中継装置を示すルーティング用フレームを作成する。

【0051】他の中継装置は事前に定義しておくか、あるいは他の方法 (ルーティングプロトコル使用等) により決定する。また、ルーティングテーブルは、「自装置がある最終目標の端末装置へ中継すべきなのか他の中継装置が中継すべきなのか」という情報を持っている。以

下、この情報を中継情報という。

【0052】例えば、端末装置 2 b-1 宛のフレームは自装置が中継する。端末装置 2 b-2 宛のフレームは中継装置 1 b が中継する。この情報は事前に定義しておくか、あるいは他の方法 (ルーティングプロトコル使用等) により決定する。

【0053】前記ルーティング用フレーム処理部 12 は、前記ルーティングテーブル 122 の内の前記中継情報を書き換えるアドレス書換部 124 を備える。通信用フレーム処理部 13 は通信用フレームの制御、例えば受信した通信用フレームをチェックし、送信するポートを前記ルーティングテーブル 122 から選択してフレーム送信部 14 に送信することを指示する。

【0054】フレーム送信部 14 はルーティング用フレーム処理部 12 と通信用フレーム部 13 とに接続される。フレーム送信部 14 はフレーム受信部 11 で受信した通信用フレームを送信先の端末装置に送信するとともに、トラヒック量が所定値を越えた場合には前記送信元の端末装置 2 に対して前記ルーティング用フレーム処理部 12 からのルーティング用フレームを送出する。また、ルーティング用フレーム処理部 12 が作成した自装置の MAC アドレスとネットワークアドレスとの情報を含むルーティング用フレームを各端末装置に送信する。

【0055】この過程において、また各フレームを送信先のネットワークに適するように形式を整える。例えば、MAC ヘッダをつける。図 3 に各端末装置の構成ブロック図を示す。端末装置 2 は、通信用フレーム処理部 22、ルーティング用フレーム処理部 23、フレーム送受信部 24 とを備える。通信用フレーム処理部 22 は通信用フレームを生成し、フレーム送受信部 24 により受信した通信用フレームを処理する。

【0056】ルーティング用フレーム処理部 23 は前記ルーティングプロトコルの制御、例えば自装置がネットワークに接続されるアクセスポイントを示す媒体呼出制御アドレスと端末装置に割り付けられたアドレスを示すネットワークアドレスの情報を含むフレームを送信し、他の中継装置の媒体呼出制御アドレスとネットワークアドレスの情報を含むフレームをフレーム送受信部 24 により受信して、ルーティングテーブル 222 を作成する。

【0057】ルーティングテーブル 222 は「自装置が通信用フレームを送信するのにどの中継装置宛に通信用フレームを送ればよいか」という情報を持っている。ルーティング用フレーム処理部 23 は、前記ルーティング用フレームをフレーム送受信部 24 より受信した場合、そのルーティング用フレーム (媒体呼出制御アドレス及びネットワークアドレス) が示す中継装置のアドレスに前記情報を書き換えるアドレス書換部 224 を有する。

【0058】フレーム送受信部 24 はルーティング用フレーム処理部 23 で作成されたルーティング用フレーム

13

や通信用フレーム処理部 22 で作成された通信用フレームを送信する。

【0059】また、フレーム送受信部 24 は他の装置からフレームを受信し、このフレームが通信用フレームである場合には、通信用フレーム処理部 22 へ渡し、このフレームがルーティング用フレームの場合にはルーティング用フレーム処理部 23 へ渡す。

【0060】このように構成されたトラヒック分散装置の動作、すなわち、トラヒック分散方法を図 4 及び図 5 に示すフローチャートを用いて説明する。まず、図 4 を用いて中継装置の動作を説明する。

【0061】ここでは、例えば、ネットワーク 3a 上に存在する終端装置 2a-1 からネットワーク 3b 上に存在する終端装置 2b-1 に向けた通信用フレームを受信した場合でかつ、このフレームを中継装置 1a がネットワーク 3b に送出した結果、ネットワーク 3b へ中継するトラヒック量がある所定値を越えることを検出するものとする。

【0062】まず、例えば中継装置 1a 内のフレーム受信部 11 が、ネットワーク 3a 上に存在する終端装置 2a-1 からフレームを受信する（ステップ 51）。次に、フレーム受信部 11 は受信したフレームが通信用フレームであることを判別し、このフレームを通信用フレーム処理部 13 に出力する。

【0063】通信用フレーム処理部 13 によりフレームのチェックが行われ、通信用フレーム処理部 13 がルーティングテーブル 122 を参照することにより送出ポートが決定されて、そのフレームがフレーム送信部 14 に送られる。

【0064】フレーム送信部 14 によりフレームがネットワーク 3b に送出される（ステップ 52）。さらに、トラヒック検出部 15 により中継装置 1a からネットワーク 3b へのトラヒック量が検出され（ステップ 53）、所定値を越えたことが検出されて（ステップ 54）、その旨をルーティング用フレーム処理部 12 に通知する。

【0065】さらに、トラヒック検出部 15 からの通知により、ルーティング用フレーム処理部 12 では、他の中継装置を示すルーティング用フレームが生成され（ステップ 55）、このフレームをネットワーク 3a に送信することをフレーム送信部 14 に指示する。

【0066】フレーム送信部 14 により他の中継装置を示すルーティング用フレームがネットワーク 3a に送出される（ステップ 56）。次に、図 5 を用いて終端装置の動作を説明する。まず、フレーム送受信部 24 はフレームを受信すると、（ステップ 61）、そのフレームがルーティング用フレームか通信用フレームかを判定する。このフレームがルーティング用フレームの場合、ルーティング用フレーム処理部 23 へ渡す。そして、このフレームを受信したルーティング用フレーム処理部 23

14

は、このフレームが中継装置変更用のルーティングフレームかどうかを判定する（ステップ 62）。

【0067】そのフレームが中継装置変更用のルーティング用フレームである場合には、アドレス書換部 224 はルーティングテーブル 222 内の「通信用フレームを送信するのにどの中継装置宛に送信すればいいのか」を示す情報を既に設定されている“1a”から“1b”に書き換える（ステップ 63）。

【0068】その後、通信用フレーム処理部 22 が通信用フレームを生成した場合（ステップ 64）、このフレームをフレーム送受信部 24 に渡す。そして、フレーム送受信部 24 はルーティングテーブル 222 を参照して前記ルーティング用フレームで示された中継装置に前記フレームを送信する（ステップ 65）。

【0069】その結果、トラヒック量が多くなった場合には、終端装置 2a-1 が他の中継装置 1b を通して通信するため、トラヒック分散が行える。次に、前記ルーティング用フレーム処理部の一例として E S - I S プロトコル部を用いる。通信用フレームの一例として C L N P (ISO 8473 Connection-less Network protocol) を用いてより具体的に説明する。

<E S - I S プロトコル> E S - I S プロトコルとは I S O (International Standardized Organization) において規約化されている“O S I のプロトコル”の一つである。以下に E S - I S プロトコルを説明する。

【0070】E S - I S プロトコルは I S O 番号が ISO 9542 である。正式名称が Information processing systems-Telecommunications and information exchange between systems -End system in conjunction with the Protocol for providing the connectionless-mode network service (ISO 8473) である。

(1) 中継装置 1 内のルーティング用フレーム処理部 12 は、中継装置 1 が終端装置 2 の MAC アドレス及び N S A P アドレスを自動的に認識する。

【0071】これによれば、従来人が定義していた終端装置 2 の MAC アドレス及びネットワークアドレスをこのプロトコルを用いることで定義する必要がなくなる。中継装置 1 が終端装置 2 からデータ (DT) NPDU を受け取ったとき、この NPDU を中継する際に自装置よりも適している他の装置がある場合には、その装置へ受信した DT NPDU を中継する。さらに、その DT NPDU を送信した終端装置 2 に対して、以降はその装置に DT NPDU を送信するように通知する。

【0072】最適な装置の情報を含んだ R D P D U (Route Redirect PDU) を終端装置 2 に送信することにより通知する。これにより、2 回目以降の DT NPDU 送信から最適なルートで通信できる。

(2) 終端装置 2 内のルーティング用フレーム処理部 23 は終端装置 2 が中継装置 1 の MAC アドレス及びネットワークエンティティタイトルを自動的に認識する。

15

【0073】終端装置2が中継装置1からRD PDUを受け取ったとき、その中継装置より適している中継装置1が他にあるので、以降はその装置宛にDT NPDUを送信するように通知されたと認識する。

【0074】以降、同じ宛先のDT NPDUは示された中継装置に送信される。これにより、2回目以降のDT NPDU送信からは最適なルートで通信できる。ある中継装置から今まで受信していた定期情報(ISH PDU)を受信しなくなった場合、その中継装置はダウン(通信不可の状態)していると判断し、その中継装置にDT NPDUを送信しなくなる。

【0075】すなわち、同じサブネットワーク上に中継装置が他に存在する場合には、その中継装置1に向かってDT NPDUを送信ようになる。これにより、サブネットワーク上に複数の中継装置1が存在していた場合、中継装置の自動的な切替が行える。

【0076】次に、ルーティング用フレーム処理部12、23の動作をさらに詳細に説明する。

(a) まず、中継装置1内のルーティング用フレーム処理部12の動作を説明する。図6にISH (IS Hello) PDUのフォーマットを示す。図6に示すように、ISH PDUはMACヘッダ、LLCヘッダ、ES-ISプロトコルフィールド、FCS、フラグから構成される。

【0077】MACヘッダはフラグ、MACアドレス、制御部からなる。なお、MACアドレスは6バイトの送信元MACアドレス、6バイトの宛先MACアドレスからなる。

【0078】LLCヘッダはLLCアドレス、制御部からなる。ES-ISプロトコルフィールドは図7に示した構成部からなる。図7に前記ES-ISプロトコルフィールドのフォーマット構成を示す。このフォーマットは、オクテットの低い順番に、ES-ISプロトコルを示す値としてネットワーク層プロトコル識別子、PDUの全体の長さを示す値として長さインジケータ、バージョン/プロトコル識別子拡張、リザーブ、タイプ、PDUの有効時間を示す情報保持タイマ、チェックサム、ネットワーク・エンティティ・タイトルインジケータ、ネットワーク・エンティティ・タイトル、セキュリティや優先度等のパラメータを示すオプションから構成される。前記ISH PDUは、前記フレームが通信用フレームと前記ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレス(ネットワーク・エンティティ・タイトル)とを含んでいる。

【0079】ここで、ルーティング用フレーム処理部12は、ISH PDU(IS Hello PDU)を定期的に、例えば3分に1回送信する。これは同じサブネットワーク(例えばLAN)に接続されている全ての終端装置(ES)に対して、自装置の存在(そのサブネットワーク上で動作し

16

ていることを示す。)や自装置の“MACアドレスの値”及び“ネットワークエンティティタイトルの値”を通知する。

【0080】ISH PDUを受信する側の終端装置では、ある中継装置ISが送信すべきISH PDUを受信しなくなった場合、その装置がダウン(通信不可の状態)と認識する。次に、中継装置ISが終端装置ESからDT NPDUを受け取ったが、自装置より適している装置が他にある場合、このDT NPDUを送信した終端装置ESに対してRD PDU(Route Redirect PDU)を送信し、以降はその最適な中継装置にDT NPDUを送信するように通知する。

(b) 次に、終端装置内のルーティング用フレーム処理部23の動作を説明する。

【0081】図8にESH PDUのフォーマットを示す。ESH PDUのフォーマットの構成は図6に示したISH PDUの構成に対してES-ISプロトコルフィールドの構成が異なる。従って、その他の構成は図6に示すISH PDUの構成と同一構成であるので、その説明は省略する。

【0082】図9に前記ES-ISプロトコルフィールドのフォーマット構成を示す。このフォーマットは、オクテットの低い順番に、ES-ISプロトコルを示す値としてネットワーク層プロトコル識別子、PDUの全体の長さを示す値として長さインジケータ、バージョン/プロトコル識別子拡張、リザーブ、タイプ、PDUの有効時間を示す情報保持タイマ、チェックサム、自装置が保持しているネットワークアドレスの個数を示す送信元アドレスの個数、送信元アドレス長さインジケータ、送信元アドレス、セキュリティや優先度等のパラメータを示すオプションから構成される。

【0083】前記ESH PDUは、前記フレームが通信用フレームと前記ルーティング用フレームとのいずれであるかを識別するためのネットワーク層プロトコル識別子と、前記ネットワークアドレスとを含んでいる。

【0084】ここで、ルーティング用フレーム処理部23は、ESH PDU(ES Hello PDU)を定期的に、例えば3分に1回送信する。これは同じサブネットワーク(例えばLAN)に接続されている全ての中継装置ISに対して、自装置の存在(そのサブネットワーク上で動作していることを示す。)や自装置の“MACアドレスの値”及び“ネットワークアドレスの値”を通知する。

【0085】ESH PDUを受信する側の装置では、ある終端装置ESが送信すべきESH PDUを受信しなくなった場合、その装置がダウン(通信不可の状態)と認識する。

(c) 図10にリダイレクト先が中継装置の場合のRD PDUのフォーマットを示す。RD (ルート リダイレクト) PDUのフォーマットの構成は図6に示したISH PDUの構成に対してES-ISプロトコルフィールドの構成が異なる。従って、その他の構成は図6に示すISH PDUの構成と同一構成であるので、そ

17

の説明は省略する。

【0086】図11に図10に示した前記ES-IPプロトコルフィールドのフォーマット構成を示す。このフォーマットは、オクテットの低い順番に、ネットワーク層プロトコル識別子、長さインジケータ、バージョン／プロトコル識別子拡張、リザーブ、タイプ、PDUの有効時間を示す情報保持タイム、チェックサム、宛先アドレス長インジケータ、PDUを生成する要因となったDT NPDUの宛先ネットワークアドレスとしての宛先アドレス、サブネットワークアドレス長インジケータ、

【0087】図12に前記ルーティングテーブル122の具体例を示す。中継装置1a内のルーティング用フレーム処理部12は自動的に他の終端装置のアドレスを認識し、ルーティングテーブル122を作成する。図12において、中継装置1aには、ポートP1にはLAN3aが接続され、ポートP2にはLAN3bが接続されている。

【0088】LAN3aには終端装置2aが接続され、LAN3bには終端装置2bが接続される。終端装置2aには送信元MACアドレスa、ネットワークアドレスxが設定されている。また、終端装置2bにはMACアドレスb、ネットワークアドレスyが設定されている。

【0089】ここで、例えば、中継装置1aが終端装置2aよりESH PDUを受信したとき、受信したESH PDUに設定されている送信元MACアドレス、送信元ネットワークアドレスを参照し、終端装置2aのアドレスを認識する。

【0090】中継装置1aは学習したMACアドレスとネットワークアドレスとそのアドレスを持つ終端装置がポートP1、P2のどちらのポートにあるかを示すポート番号とを対応付けたルーティングテーブル122を作成する。

【0091】中継装置1aはある宛先のDT PDUを受信した場合には、ルーティングテーブル122を参照してどのポートにフレームを出力すべきかを判断する。図13に具体的な実施例の動作を示すフローチャートを示す。前記図面を参照して実施例の動作を説明する。まず、終端装置及び中継装置内のルーティング用フレーム処理部12、23は自己のMACアドレス及びネットワークアドレスの情報を含むISH PDUあるいはESH PDUを送出するとともに、他の装置のMACアドレス及びネットワークアドレスの情報を含むISH PDUあるいはESH PDUを受信する。

【0092】そして、これらのアドレスを参照すること

18

によりルーティングテーブル122、222を予め作成しておく。次に、終端装置2a-1では、通信用フレーム処理部により送信元MACアドレス及びネットワークアドレスを設定したDT NPDUを生成する（ステップ101）。

【0093】例えば、図14に示したように、終端装置2a-1は送信元MACアドレスとして終端装置2a-1のMACアドレス、送信先MACアドレスとして中継装置1aのMACアドレス、送信元ネットワークアドレスとして終端装置2a-1のネットワークアドレス、送信先ネットワークアドレスとして終端装置2b-1のネットワークアドレスを設定する。そして、その設定されたDT NPDUを中継装置1aに送信する（ステップ102）。

【0094】次に、中継装置1aは終端装置2a-1からDT NPDUを受信し、フレーム送受信部14によりこのDT NPDUの送信元MACアドレスと送信先MACアドレスを書き換える（ステップ103）。例えば、図15に示すように、中継装置1aは送信元MACアドレスを中継装置1aのMACアドレスに、送信先MACアドレスを終端装置2b-1のアドレスに書き換える。

【0095】なお、送信元ネットワークアドレス、送信先ネットワークアドレスは書き換えなくてそのままとする。そして、その書き換えられたDT NPDUを終端装置2b-1に中継する（ステップ104）。

【0096】さらに、中継装置1a内のトラヒック検出部15が自装置からLAN3bへのトラヒック量を検出する。そして、トラヒック部15が予め定めた所定値を越えたかどうかを判定する（ステップ105）。ここで、トラヒック量が所定値を越えたと判定した場合には、他の中継装置として中継装置1bを設定したRD NPDUを前記終端装置2a-1に送信する（ステップ106）。

【0097】すなわち、図16に示したように、終端装置2b-1のネットワークアドレスの後に、リダイレクト先である中継装置のMACアドレスとして中継装置1bのMACアドレス、リダイレクト先である中継装置のネットワークアドレスとして中継装置1bのネットワークアドレスを付けたRD NPDUを終端装置2a-1に送信する。

【0098】次に、前記終端装置2a-1がRD NPDUを受信すると、ルーティング用フレーム処理部23はルーティングテーブルの中の「DT NPDU」を送信すべき中継装置を中継装置1aから中継装置1bに書き換える（ステップ107）。

【0099】さらに、終端装置2a-1は送信すべきDT NPDUが発生した場合には、ルーティングテーブルに従って、DT NPDUのアドレスを図17に示すように設定する（ステップ108）。

【0100】すなわち、図17に示したように、終端装

置 2 a-1 は送信元 MAC アドレスを終端装置 2 a-1 の MAC アドレスに、送信先 MAC アドレスを中継装置 1 b のアドレスに書き換える。なお、送信元ネットワークアドレス、送信先ネットワークアドレスはそのままである。そして、その終端装置 2 a-1 はこの DT NPDU を中継装置 1 b に送信する (ステップ 109)。

【0101】最後に、中継装置 1 b は終端装置 2 a-1 から DT NPDU を受信し、この DT NPDU の送信元 MAC アドレスと送信先 MAC アドレスを書き換える (ステップ 110)。例えば、図 18 に示すように、中継装置 1 b は送信元 MAC アドレスを中継装置 1 b の MAC アドレスに、送信先 MAC アドレスを終端装置 2 b-1 のアドレスに書き換える。

【0102】なお、送信元ネットワークアドレス、送信先ネットワークアドレスはそのままである。そして、その書き換えられた DT NPDU を終端装置 2 b-1 に中継する (ステップ 111)。以上の処理が行われると、処理が終了する。

【0103】このように実施例によれば、動的なトラフィック分散が行えるため、トラフィック負荷の理由で通信の切断や通信速度の低下を回避することができる。また、伝送路が時間で課金される回線では、通常、1 本の回線だけで使用しており、トラフィック量が増加したときにだけ他の回線も使用するような使い方をすれば、課金の節約ができる。

【0104】また、通常のルーティングプロトコルを使用するため、ルーティングプロトコルを実装している終端装置については、実装には手を加える必要がなくなる。また、ルーティングプロトコルを実装している中継装置には比較的少量の実装を追加するだけで実現できる。

【0105】

【発明の効果】本発明によれば、動的なトラフィック分散が行えるため、トラフィック負荷の理由で通信の切断や通信速度の低下を回避することができる。

【0106】また、伝送路が時間で課金される回線では、通常、1 本の回線だけで使用しており、トラフィック量が増加したときにだけ他の回線も使用するような使い方をすれば、課金の節約ができる。

【0107】また、通常のルーティングプロトコルを使用するため、ルーティングプロトコルを実装している終端装置については、実装には手を加える必要がなくなり、ルーティングプロトコルを実装している中継装置には比較的少量の実装を追加するだけで実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明のトラフィック分散装置の原理図である。

【図 2】本発明の実施例における各中継装置の構成ブ

ック図である。

【図 3】実施例の各終端装置の構成ブロック図である。

【図 4】中継装置の動作を示すフローチャートである。

【図 5】終端装置の動作を示すフローチャートである。

【図 6】ISH PDU のフォーマットを示す図である。

【図 7】ISH PDU の ES-IS プロトコルフィールドの構成フォーマットを示す図である。

【図 8】ESH PDU のフォーマットを示す図である。

【図 9】ESH PDU の ES-IS プロトコルフィールドの構成フォーマットを示す図である。

【図 10】リダイレクト先が中継装置である場合の RD PDU のフォーマットを示す図である。

【図 11】RD PDU の ES-IS プロトコルフィールドの構成フォーマットを示す図である。

【図 12】ルーティングテーブルの具体例を示す図である。

【図 13】実施例の動作を示すフローチャートである。

【図 14】終端装置によるアドレス設定を示す図である。

【図 15】中継装置による MAC アドレス書換えを示す図である。

【図 16】中継装置によるリダイレクトを示す図である。

【図 17】終端装置による RD PDU 受信後のアドレス設定を示す図である。

【図 18】中継装置による MAC アドレス書換えを示す図である。

【図 19】トラフィック分散装置の構成ブロック図である。

【符号の説明】

1 a, 1 b・・・中継装置 (IS)

2 a, 2 b, 2 a-1, 2 b-1・・・終端装置 (ES)

3 a, 3 b・・・LAN

11・・・フレーム受信部

12・・・ルーティング用フレーム処理部

13・・・通信用フレーム処理部

14・・・フレーム送信部

15・・・トラフィック検出部

22・・・通信用フレーム処理部

23・・・ルーティング用フレーム処理部

24・・・フレーム送受信部


122, 222・・・ルーティングテーブル

124, 224・・・アドレス書換部


MAC・・・媒体呼出制御

LLC・・・論理リンク制御

【図 1】




【図 2】




【図 3】

実施例の各終端装置の構成ブロック図




【図 5】

終端装置の動作を示すフローチャート



【図 4】

各中継装置の動作を示すフローチャート




【図 7】

ISH PDUのES-ISプロトコルフィールドの構成フォーマットを示す図

ビット	1	8	オクテット
ネットワークアドレス識別子 (ES-ISアドレスを示す値)			1
長さインジケータ (このPDUの全体の長さを示す値)			2
ルータ/アドレス識別子拡張 (当面、x'01')			8
リザーブ (当面、x'00')			4
0 0 0 タイプ (B'00100:ISHを示す)			5
情報保持タイマ (ET:このPDUの有効時間を示す)			6, 7
チェックサム			8, 9
ネットワーク・エンディ・タイトル長インジケータ (NETL)			10
ネットワーク・エンディ・タイトル (NET)			11 ~ (m-1)
オプション (セキュリティ、優先度、等のパラメータ)			m ~


【図 6】

ISH PDUのフォーマットを示す図




【図 10】

リダイレクト先が中継装置である場合の RD PDUのフォーマットを示す図




【図 8】

ESH PDUのフォーマットを示す図




【図 9】

ESH PDUのES-ISプロトコルフィールド
の構成フォーマットを示す図




【図 11】

RD PDUのES-ISプロトコルフィールド
の構成フォーマットを示す図




【図 12】

ルーティングテーブルの具体例を示す図




【図 15】

中継装置によるMACアドレス番換えを示す図




【図 14】

終端装置によるアドレス設定を示す図




【図 18】

中継装置によるMACアドレス番換えを示す図




【図 16】

中継装置によるリダイレクトを示す図




【図13】

実施例の動作を示すフローチャート




【図19】

トラヒック分散装置の構成ブロック図



【図 1 7】

終端装置によるRD PDU受信後のアドレス設定を示す図



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 L 12/66		8732-5K	H 0 4 L 11/20	B